


Eos1/eos2 徒手拆打印头免工具图示及说明

<p>步骤一</p> <p>打开 eos 机器外盖，关闭电源，并戴上防静电胶手套以免伤害打印头。</p> 	<p>步骤二</p> <p>两手拖住打印头往上压，让黄色圈里的卡扣脱离固定座。</p> 	<p>步骤三</p> <p>将打印头朝红色箭头方向往外拉出一点，使卡扣完全脱离固定座。</p> 	<p>步骤四</p> <p>放松双手轻轻将打印头往下放，并向外拉出以方便拆电源数据线。</p> 
<p>步骤五</p> <p>左右轻摇数据线接头并使其松开，脱离打印头。</p> 	<p>步骤六</p> <p>轻轻往红色箭头方向拔出打印头接地线。</p> 	<p>步骤七</p> <p>完全取出打印头。</p> 	

Eos1/eos2 徒手装打印头免工具图示及说明

<p>步骤一</p> <p>取出一个新打印头。</p> 	<p>步骤二</p> <p>先插上右边电源数据线接头，对准脚位并确定要插牢，不能松动。</p> 	<p>步骤三</p> <p>再插上左边打印头接地线接头，确定插牢。</p> 	<p>步骤四</p> <p>注意红色圈为打印头定位脚。</p> 
<p>步骤五</p> <p>注意黄色圈打印头座定位孔。</p> 	<p>步骤六</p> <p>将打印头推入并检查定位脚是否插入定位孔。红圈为打印头卡扣。</p> 	<p>步骤七</p> <p>用手将打印头往上压并往前推，让打印头卡扣进入打印头固定座。</p> 	<p>步骤八</p> <p>检查打印头卡扣确实被打印头座扣住了，放手打印头不会掉下来即可。</p> 

Eos1/eos2 打印头换装后打印网格测试图示及说明

先准备一卷 110mm 宽连续式铜板标签纸和 110mm 宽的全腊碳带，将标签纸和碳带都装好到机器上去。

步骤一	步骤二	步骤三	步骤四
打开打印机电源，装好全宽连续标签纸及碳带，按下打印机触控屏上红色箭头所指的齿轮按键。	按下红色箭头所指的【测试】按键。	按下红色箭头所指的【网格测试】按键，打印机就会开始打印网格。	打印机开始打印如图所示的网线和黑色实心方块。如需停止就按触控屏上的暂停键即可。
			

- 注意观察网格的每一条线有没有缺失，和黑色实心方块有没有饱满，如果都是完整的，那么恭喜你打印头更换成功。如果不是，请联系我司客服人员，会有更进一步的指导教学。